

# Smart Solar Power



www.engineo.co.th

## Inverter + Solar Charger 2 in 1

เป็นเครื่องชาร์จที่ประจุระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอินเวอร์เตอร์ 500 วัตต์ ในเครื่องเดียวกัน มีความสะดวกในการใช้งาน มีระบบไฟฟ้าทั้ง AC และ DC และมีระบบแสดงผลการทำงานและสถานะของแบตเตอรี่

## เครื่องแปลงไฟฟ้า + เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับโซล่าเซลล์



ข้อดี :

- ระบบชาร์จกับแผงโซล่าเซลล์ ได้ถึง 12V 160 วัตต์
- สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นไฟ AC ได้ไม่เกิน 500 วัตต์
- มีช่อง USB สามารถชาร์จโทรศัพท์ , กล้องถ่ายรูป , สมาร์ทโฟนได้
- มีช่องเสียบ 12V3A DC จำนวน 2 ช่อง
- ตัวเครื่องมีระบบชาร์จไฟ AC 220V ให้กับแบตเตอรี่ได้
- มีระบบระบบแสดงระดับแรงดันของแบตเตอรี่เป็นตัวเลข
- มีหลอด LED แสดงผลสถานะการทำงาน
- มีฟิวส์ป้องกันทั้งไฟ AC และ DC

รุ่น	EN-IC 500
กำลังไฟขาออก	500 วัตต์
ชนิด	Modified Sine wave
แรงดันไฟฟ้าขาออก	205VAC – 235AC/50 +_2Hz
แรงดัน / กระแส	12VDC/ 12A (max.)
กระแสการชาร์จ	6A AV
แบตเตอรี่ที่เหมาะสม	12V105-130Ah



\* ควรใช้ไฟต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 300 วัตต์/ชั่วโมง



Only for 12V lead-acid battery

บริษัท เอ็นจิเนียอ จำกัด

โชวิรุ้ม 80 (ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สำนักงาน : 3/12 หมู่ 7 ตำบลลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โทร : 053 – 222760 , 053 – 210945 - 6 แฟกซ์ 053 – 222570

www.engineo.co.th